

# OASYS ソフトウェア・バージョン 1.2.1

OASYS ソフトウェア・バージョン 1.2 では、新オプション EXi LAC-1 Legacy Analog Collection (体験版) がプリ・インストールされています。さらに、ユニゾンによる分厚いサウンドでポリフォニック演奏を可能にする「ポリフォニック・ユニゾン」、ユニゾン・サウンドの広がり感を調節できる「ユニゾン・ステレオ・スプレッド」、指 1 本で自由なコード演奏を可能にする「コード・モード」等の新機能を追加しました。その他にも、AL-1、STR-1 の最大同時発音数の拡張や、ノブやスライダーなどでパラメーターを操作したときのなめらかさが、さらに向上しました。

LAC-1 (体験版) では、MS-20EX と PolysixEX の音が一定の周期で消えますが、それ以外はすべての機能をチェックすることができます。体験版を正規版へアップグレードするためのオーソライゼーション・コードは、www.korguser.net で、購入が可能です。

ここでは、ソフトウェアのダウンロード、インストール、オーソライゼーション・コードの購入とオーソライズまでの手順を、説明します。

## ソフトウェアのダウンロードとインストール

### バージョン 1.1 のインストールが必要です。

バージョン 1.2.1 のインストールを行うには、あらかじめバージョン 1.1 (V1.1.0 または V1.1.1) がインストールされている必要があります。バージョン 1.0 をご使用の場合、まずソフトウェア・バージョン 1.1 および V1.1Enabler CD をインストール後、バージョン 1.2 をインストールします。

note: ソフトウェア・バージョン 1.2.0 の OASYS をご使用のお客様にも、バージョン 1.2.1 のインストールを推奨します。USER-D プログラム・バンク・データのアップデート、V1.2.0 からの全般的な動作改善、不具合の修正に対応しています。

## ソフトウェアおよび取扱説明書 PDF のダウンロード

ソフトウェアと取扱説明書 PDF は、それぞれ www.korguser.net でダウンロードが可能です。最新のシステム・ソフトウェアに関する情報は、取扱説明書 PDF をダウンロードして、ご覧ください。オペレーション・ガイド、パラメーター・ガイド、ボイスネーム・リストが、バージョン 1.2 の内容に更新されています。

バージョン 1.2 での新機能に関する情報は、オペレーション・ガイドの中の「ソフトウェア・バージョン 1.2 の新機能」をご覧ください。

## Updater 1.2.1 CD の作成

まず、ダウンロードした .zip フォーマットの圧縮ファイルを解凍してください。次に、イメージファイル Updater1\_2\_1.iso を、CD に書き込みます。

### [Mac OS]

必要なもの

- ・ CD-R/RW ドライブが搭載された Mac OS コンピュータ
- ・ CD-R/RW ディスク 1 枚

### Mac OS X 10.4 Tiger の場合

1. アプリケーション / ユーティリティ / ディスクユーティリティを選択します。

2. コンピュータのヘルプ画面で CD の作成方法を確認し、ディスクイメージ・ファイルを CD に書き込みます。

(ヘルプ)

- ・ ディスクユーティリティについて
- ・ CD および DVD を作成する
- ・ CD および DVD に書き込む
- ・ ディスクイメージを CD または DVD に書き込む

### Mac OS X 10.3 Panther の場合

1. アプリケーション / ユーティリティ / ディスクユーティリティを選択します。

2. コンピュータのヘルプ画面で CD の作成方法を確認し、ディスクイメージ・ファイルを CD に書き込みます。

(ヘルプ)

- ・ ディスク
- ・ ディスクイメージを作成する / 使用する
- ・ ディスクイメージを CD または DVD に書き込む

### Mac OS X 10.2 Jaguar の場合

1. アプリケーション / Utility / Disk Copy を選択します。

2. CD/DVD 作成 - イメージをディスクに作成し、ディスクイメージ・ファイルを CD に書き込みます。

コンピュータのヘルプ画面で、CD の作成方法を確認してください。

他のライティング・ソフトを使用する場合は、ライティング・ソフトの説明書をご覧ください。ディスクイメージ・ファイルを CD に書き込んでください。

### [Windows]

必要なもの

- ・ CD-R/RW ドライブが搭載された Windows コンピュータ
- ・ CD-R/RW ディスク 1 枚

1. ディスクイメージ・ファイルを CD に書き込みます。

お使いのライティング・ソフトの説明書をご覧ください。ディスクイメージ・ファイルを CD に書き込んでください。

## ソフトウェア・バージョン 1.2.1 へアップデートする前に

Updater 1.2.1 のインストール作業により、以下が実行されます。

- ・ ソフトウェア・バージョン 1.2.1 をインストールします。
- ・ 内蔵ハードディスク上にある FACTORY ディレクトリ (PRELOAD.PCG、デモ・ソング・データを含む) を消去して、最新の FACTORY ディレクトリを上書きします。

## 重要：実行する前に大切なデータはバックアップしてください。

- FACTORY ディレクトリ内のデータを残しておく場合は、事前にデータを CD-R/RW ディスクや外部 USB メディアにコピーしてください。FACTORY ディレクトリ以外のデータは、インストール作業により消去されませんが、不測のトラブルに備えて、大切なデータはバックアップをしておくといでしょう。

## Updater 1.2.1-ソフトウェア・バージョン1.2.1のインストール

1. 作成した Updater 1.2.1 CD (1 枚) を準備します。
2. すべての外部 USB 機器の接続をはずしてください。
  - ▲ 外部 USB 機器が、インストール作業に影響を与える場合があります。
3. OASYS の電源をオンにします。
4. 「Updater 1.2.1 CD」を CD-R/RW ドライブに挿入します。
  - ▲ ディスク・トレイが開かない場合は、直径 1mm 程度の棒状の物で、マニュアル・イジェクト・ホールをしてください。ディスク・トレイが強制的に開きます。
5. OASYS の電源をオフにしてください。そして約 10 秒後に再度電源をオンにしてください。
  - ▲ 電源を再度入れるときは、約 10 秒経過した後にしてください。
6. 以下のメッセージが表示されます。

OASYS UPDATER CD v1.2.1  
Are you sure you want to Update the OS and factory sounds?  
Press the ENTER switch for OK  
Press the EXIT switch to Cancel

[ENTER] スイッチを押します。(インストール操作を中止するときは、[EXIT] スイッチを押します。)

  - ▲ インストール実行中は、[ENTER]、[EXIT] 以外の本体のスイッチ類には触れないでください。また、絶対に本機の電源をオフにしないでください。
7. すべてのインストールが完了すると、以下のメッセージが表示されます。

Update Complete - OK  
Please remove CD, and turn off the power

CD を取り出して、電源を一旦オフにしてください。そして約 10 秒後に再度電源をオンにしてください。OASYS は、バージョン 1.2.1 にアップデートしています。

## 新規プリロード・プログラムのロード

Updater 1.2.1 のインストール作業により、新オプション EXi LAC-1 の MS-20EX と PolysixEX を使用した 128 個のプリロード・プログラム・データが内蔵ハードディスク上にある FACTORY ディレクトリに追加されます。

ユーザー・データを消去してしまうトラブルを防止するために、インターナル・メモリーには自動的にロードされません。以下の方法で、インターナル・メモリーにロードしてください。USER-D バンクを推奨しますが、どの EXi バンクにでもロード可能です。

## プログラム USER-D バンクへロード

1. MODE [DISK] スイッチを押して Disk モードに入ります。
2. File タブ、Load タブを順番に押して、Disk-Load ページを選びます。  
LCD 画面にファイル情報が表示されます。
3. “Drive Select” で HDD: INTERNAL HD を選びます。
4. FACTORY を選び、OPEN ボタンを押します。
5. LAC-1.PCG ファイルを選びます。  
選んだファイルの表示が反転します。
6. Load ボタンを押すと、ダイアログが表示されます。  
ページ・メニュー・コマンド “Load selected” を選んでも、同様にダイアログが表示されます。
7. OK ボタンを押してロードを実行します。USER-D バンクにロードされます。

## 任意のプログラム EXi バンクへロード

1. 「プログラム USER-D バンクへロード」の 1～5 で、LAC-1.PCG ファイルを選びます。
2. OPEN ボタンを押します。Programs が表示されます。
3. Programs を選び、OPEN ボタンを押します。Bank U-D が表示されます。
4. Load ボタンを押すと、ダイアログが表示されます。  
ページ・メニュー・コマンド “Load selected” を選んでも、同様にダイアログが表示されます。
5. To: でロード先のバンクを選択します。
6. OK ボタンを押してロードを実行します。

## PRODUCER.PCG のロード

Updater 1.2.1 CD の PRODUCER フォルダ内にある PRODUCER.PCG にも、USER-D バンク・データが追加されています。

PRODUCER.PCG では音色がカテゴリーごとに並べ変えてあります。詳しくは PRODUCER フォルダ内の ReadMe\_J.txt をご覧ください。

## LAC-1 オーソライゼーション・コードの購入とオーソライズ

### Demo Mode (体験版)

OASYS ソフトウェア・バージョン 1.2 では、新オプション EXi LAC-1 Legacy Analog Collection (体験版) がプリ・インストールされています。MS-20EX、PolysixEX を使用したプリロード・プログラム・バンク・データを、ロードして演奏することが可能です。体験版では、MS-20EX と PolysixEX の音が一定の周期で消えますが、それ以外はすべての機能をチェックすることができます。

## 購入とオーソライズ

体験版を正規版へアップグレードするためのオーソライゼーション・コードの購入は、<https://www.korguser.net/oasys/exi/> にインターネット接続して、『LAC-1 オーソライゼーション・コードの購入』を選択してください。

購入手続きが完了すると、オーソライゼーション・コードは、ご登録の E メールアドレスに送信されます。

LAC-1 Authorization Code: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

E メール文中の、この部分のコードを、下記の手順で OASYS 本体で入力してください。

## プラグインをオーソライズする

1. OASYS の Global P6: Plug-in Info ページを表示します。
2. インストールされているプラグイン・リストの中から、オーソライズするプラグイン、LAC-1 Legacy Analog Collection を選択します。
3. Authorize Selected ボタンを押します。  
Authorize Selected ウィンドウが表示されます。

4. オーソライゼーション・コードを入力します。  
ウィンドウにはテキスト・エディット・ダイアログが表示されますので、それを使用してオーソライゼーション・コードを正確に入力します。
5. OK ボタンを押します。  
オーソライズが完了します。オーソライズしたプラグインあるいはプラグイン・バンドルは、リストに Authorized が表示されます。デモ・モード（体験版）のオーディオ制限が解除されます。  
オーソライゼーションの詳細に関してパラメーター・ガイド PDF、Global P6: Plug-in Info を参照してください。

---

## ご質問、ご相談について

OASYS ソフトウェア・バージョン 1.2 のインストール、LAC-1 オーソライゼーション・コードの購入についてのご質問、ご相談は、コルグお客様相談窓口へお問い合わせください。

