

electribe sampler Ver 1.16 リリース・ノート


Ver 1.15 から Ver 1.16 での変更点

バグ修正

- システムアップデートに関する不具合を修正しました。


アップデートに必要なもの

- electribe sampler で使用できるメモリー・カード
- メモリー・カードが使用可能なコンピューター
- AC アダプター KA350、または十分な残量を持った電池

 アルカリ電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。

アップデート手順

- electribe sampler でフォーマットされたメモリー・カードを準備します。
- メモリー・カードをカードリーダー等に挿入し、コンピューターに接続してください。
- electribe_sampler_xxxx.zip を展開します。
- 展開したフォルダー内の SYSTEM.VSB を、メモリー・カードの[KORG]フォルダー内の [electribe sampler]フォルダー内の[System]フォルダーにコピーします。
- システムファイルをコピーしたメモリー・カードを electribe sampler に挿入し、電源をオンします。

 電源を入れたまま、メモリー・カードの抜き差しをしないでください。アップデートに失敗する可能性があります。

- DATA UTILITY 内の SOFTWARE UPDATE 画面を選択し、Menu/Enter ボタンを押します。

```
Data Util 26/27  EDIT  ■■■
DATA UTILITY
press [ Enter ]
```

```
Data Util 13/13  EDIT  ■■■
SOFTWARE UPDATE
press [ Enter ]
```

- 現在のシステム・バージョン番号と次のシステム・バージョン番号が表示されます。
Menu/Enter ボタンを押します。

```
Data Util 13/13  EDIT  ■■■
SOFTWARE UPDATE
Now Version : 1.15
Next Version : 1.16
press [ Enter ]
```

- 確認画面が表示されます。Menu/Enterボタンを押すと、アップデートが開始されます。

```
Data Util 13/13  EDIT  ■■■
SOFTWARE UPDATE
Are You Sure ?
press [ Enter ]
```

 アップデート中は絶対に electribe sampler の電源を切らないでください。

- アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。

```
Data Util 13/13  EDIT  ■■■
SOFTWARE UPDATE
OK. Please Reboot.
```

- 電源ボタンを長押しして電源を Off します。これでアップデートが完了です。