





KAOSS PAD KP3+

システム・アップデーター


アップデーター・セットアップ手順 (Windows をお使いの場合)

-  対応 OS は Windows 7 以降です。Windows 98/Me/2000/XP/Vista では動作しませんのでご注意ください。
 -  アップデート中は、KAOSS PAD KP3+およびコンピューターを操作しないでください。
1. 本体の電源を STANDBY にした状態で、USB ケーブルで KAOSS PAD KP3+とコンピューターを接続します。
付属の AC アダプターのプラグを[DC 9V]端子にしっかりと接続します。接続後、AC アダプターをコンセントに差し込みます。
 2. “[KP3PlusUpdater_0104.zip](#)”を展開します。
 -  必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから手順 3 へ進んでください。ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。
 3. “[KP3ProUpdater64.exe](#) (64bit 用)”、または“[KP3PlusUpdater.exe](#) (32bit 用)”を実行します。以下の画面が表示されます。




4. SAMPLE BANK [C]ボタン、[D]ボタンと[SAMPLING]ボタンを押しながら KAOSS PAD KP3+の電源を入れます。(本体のディスプレイに、“IPL”と表示されます。)
Windows 7 をお使いの場合は、このときタスクバーに表示される警告は無視してください。


5. 以下の画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックします。





6. ドライバーのインストール中に以下の警告が表示される場合がありますが、[インストール]ボタンをクリックして先に進みます。




7. ドライバーのインストールが完了すると、以下の画面が表示されます。
[Update]ボタンをクリックして、システムのアップデートを開始します。(この画面は、KAOSS PAD KP3+のバージョンが 1.02 のときのものです)





-  以下の画面が表示されたときは、KAOSS PAD KP3+は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KAOSS PAD KP3+ Updaterを終了してください。




-  [Update]ボタンの横に Product ID Error が表示された場合は、対応する機種のアップデーターを使用していない可能性があります。該当する機種のアップデーターかどうかを再度確認してください。

8. アップデート中は以下のような画面になります。完了まで数分かかります。




 アップデート中は絶対に KAOSS PAD KP3+ の接続を解除したり電源をオフにしないでください。


9. Update が完了すると、以下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



10. 以下の画面が表示されますので、USB ケーブルを抜き、[OK]ボタンをクリックして、ドライバーのアンインストールを行います。



11. ドライバーのアンインストールが完了したら以下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。




12. これですべての作業が完了です。KAOSS PAD KP3+ Updater を終了し、KAOSS PAD KP3+の電源を入れ直してください。

アップデータ・セットアップ手順 (Mac OS X をお使いの場合)

⚠ 対応 OS は Mac OS X 10.9 以降です。

⚠ アップデート中は、KAOSS PAD KP3+およびコンピューターを操作しないでください。

1. 本体の電源を STANDBY にした状態で、USB ケーブルで KAOSS PAD KP3+とコンピューターを接続します。
付属の AC アダプターのプラグを[DC 9V]端子にしっかりと接続します。接続後、AC アダプターをコンセントに差し込みます。
2. 他のアプリケーションや設定を終了させた後、“[KP3PlusUpdater_0104.dmg](#)”ファイルをダブルクリックして解凍し、その中にある“[KAOSS PAD KP3+ Updater](#)”をダブルクリックして起動します。
以下の画面が表示されます。



3. SAMPLE BANK [C]ボタン、[D]ボタンと[SAMPLING]ボタンを押しながら KAOSS PAD KP3+の電源を入れます。（本体のディスプレイに、“IPL”と表示されます。）コンピューターに表示された画面が、以下のよう
に切り替わります。




- 以下の画面が表示されたときは、KAOSS PAD KP3+は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KAOSS PAD KP3+ Updaterを終了してください。




4. [Update]ボタンをクリックします。
KAOSS PAD KP3+のアップデートが始まります。



 アップデート中は絶対に KAOSS PAD KP3+の接続を解除したり電源をオフにしないでください。

5. アップデートが完了すると以下の画面が表示されます。
KAOSS PAD KP3+ Updater を終了し、KAOSS PAD KP3+の電源を入れ直してください。



System Version 1.04 バージョンアップ内容

- 外部 MIDI クロック同期に関する不具合を修正しました。