

nanoKEY Studio

システム・アップデーター


アップデート手順

- ⚠ 対応 OS は Windows 7 SP1 (32/64bit) 以降です。
- ⚠ アップデート作業を行う前に、最新の KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。コルグ Web サイト(<http://www.korg.com/jp/>)より KORG USB-MIDI Driver をダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。
- ⚠ アップデート中は nanoKEY Studio やコンピュータを操作しないでください。
- ⚠ Bluetooth MIDI 接続ではアップデートできません。

1. nanoKEY_Studio_Updater_?????.zip を展開します。(?????にはバージョン番号が入ります)


- ⚠ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ず ZIP ファイル内の全ファイルを展開してから実行して下さい。

2. [Octave -]ボタンと[Sustain]ボタンを押しながら nanoKEY Studio の電源をオンにし、アップデート・モードで起動します。アップデート・モードではトリガー・パッド 1～4 の LED が点灯します。
3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。(この画面は nanoKEY Studio のバージョンが 1.05、新しいシステムのバージョンが 1.06 である場合のものです)




4. Update ボタンをクリックして、アップデートを開始します。

- 以下の画面が表示されたときは、nanoKEY Studio は既に最新の状態にアップデートされています。この場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。



- エラー表示が出た場合、nanoKEY Studio が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、ドライバのバージョンが最新であることを再度確認してください。また、上の手順 2、3 を逆に行うと認識できないので注意してください。


5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。



- アップデート中は絶対に nanoKEY Studio をコンピューターから取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。**

6. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。KORG System Updater を終了し、nanoKEY

Studio を再起動してください。



7. nanoKEY Studio のバージョンを確認したい場合、KORG KONTROL Editor を起動し、「ファイル」メニューの「デバイスを選択」で表示されるリストからバージョンを確認してください。