

electribe Ver 1.19 リリース・ノート


Ver 1.18 から Ver 1.19 での変更点

バグ修正

- システムアップデートに関する不具合を修正しました。


アップデートに必要なもの

- electribe で使用できるメモリー・カード
- メモリー・カードが使用可能なコンピューター
- AC アダプター KA350、または十分な残量を持った電池

 アルカリ電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。

アップデート手順

- electribe でフォーマットされたメモリー・カードを準備します。
- メモリー・カードをカードリーダー等に挿入し、コンピューターに接続してください。
- electribe_xxxx.zip を展開します。
- 展開したフォルダー内の SYSTEM.VSB を、メモリー・カードの[KORG]フォルダー内の [electribe]フォルダー内の[System]フォルダーにコピーします。
- システムファイルをコピーしたメモリー・カードを electribe に挿入し、電源をオンします。

 電源を入れたまま、メモリー・カードの抜き差しをしないでください。アップデートに失敗する可能性があります。

- DATA UTILITY 内の SOFTWARE UPDATE 画面を選択し、Menu/Enter ボタンを押します。

```
Data Util 25/26  EDIT  [F3]
DATA UTILITY
press [ Enter ]
```

```
Data Util 10/10  EDIT  [F3]
SOFTWARE UPDATE
press [ Enter ]
```

- 現在のシステム・バージョン番号と次のシステム・バージョン番号が表示されます。
Menu/Enter ボタンを押します。

```
Data Util 8/10  EDIT  ■■■  
SOFTWARE UPDATE  
Now Version : 1.18  
Next Version : 1.19  
press [ Enter ]
```

- 確認画面が表示されます。Menu/Enterボタンを押すと、アップデートが開始されます。

```
Data Util 8/10  EDIT  ■■■  
SOFTWARE UPDATE  
Are You Sure ?  
press [ Enter ]
```

- ▲ アップデート中は絶対に electribe の電源を切らないでください。

- アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。

```
Data Util 8/10  EDIT  ■■■  
SOFTWARE UPDATE  
OK. Please Reboot.
```

- 電源ボタンを長押しして電源を Off します。これでアップデートが完了です。